

FICHA TÉCNICA

Inversor de Corriente Portátil

ED-INV-21V-150



Battery Inverter
21V



Power Inverter
150W



LED Light
6W



Característica	Especificación
Modelo	ED-INV-21V-150
Marca	EDON
Fuente de Alimentación	Batería de 21 V (Plataforma de herramientas)
Potencia de Funcionamiento	150 W
Salida AC (Corriente Alterna)	220 V / 60 Hz
Entrada DC (desde Batería)	20 V
Salida USB	5 V DC / 2.1 A
Salida Tipo C	PD 20 W / 5 V DC/2.1 A
Iluminación	Luz LED de 200 lm
Protección	Protección contra sobrecarga o alto voltaje
Seguridad Adicional	Función S.O.S
Temperatura de Operación	0°C a 45°C

Potencia de Batería

Se recomienda usar baterías con una tasa de descarga de 5 C-10 C.

Potencia de Arranque

La potencia de arranque (pico) de un equipo puede ser varias veces superior a su potencia nominal. Si la potencia de arranque excede la potencia máxima del inversor, se activará la protección de sobrecarga.

Seguridad

No sumergir el producto en agua, no exponerlo al calor o al fuego, y no desmontarlo sin autorización.

**1 INCLUYE
BATERIAS**